

**Kopplingsur
Astro 2-kanal
och tillbehör**



**Tryggt
val**

a-collection

Astronomiskt kopplingsur 2-kanal

Digitalt 2-kanaligt astronomiskt kopplingsur från a-Collection för styrning av t.ex. belysnings- och värmesystem vid skymning och gryning. Solens upp- och nedgång bestäms utifrån inprogrammerade koordinater eller extern skymningssensor. Skapa program med dygnsscheman och semesterprogram. Inbyggt backupbatteri håller programmen vid strömavbrott. Svensk Manual. Bakgrundsbelyst display. Smart relästyrning med omkoppling vid nollgenomgång. Ingång för extern skymningssensor (tillbehör) Kopiering och backup av programmeringen via programmeringsnyckel (tillbehör)



Artikelnr: 1339895

Teknisk data

Antal kanaler:	2
Kontaktutförande:	Växlande kontakt
Kortaste omkopplingstid kanal 1:	1 min
Kortaste omkopplingstid kanal 2:	1 min
Bredd i antal modulförhållanden:	2
Matningsspänningsområde:	207-253 V
Potentialfri omkopplingskontakt:	Ja
24-timmars program:	Ja
60-min. program:	Ja
Veckoprogram:	Ja
Årsprogram:	Nej
Antal minnesställen:	45
Astro-program:	Ja
Radiostyrd:	Nej
Radiostyrd (DCF77):	Nej
Skyddsklass (IP):	IP20
Typ av försörjningsspänning:	AC
Nominell omkopplingsström vid 250 V AC:	16 A
Monteringsmetod:	DIN-skena
Automatisk omkoppling sommar-/vintertid:	Ja
Texthjälp i displayen:	Ja
Extern programmering:	Ja
Extern tryckknappsingång:	Nej
Frekvens matningsspänning:	50 Hz
GPS (Global Positioning System):	Nej
Gångnoggrannhet per dag:	1 s
Gångreserv:	6 år
Bredd:	35 mm
Djup:	60 mm
Drifftidmätare:	Nej
Impulsprogram:	Nej
Kvartsstyrd:	Ja
Manuell drift:	Ja
Minneskort medföljer:	Nej
Nätsynkronisering:	Ja
Semesterprogram:	Ja
Slumpprogram:	Nej

Tillbehör



Programmeringsnyckel

Artikelnr: 1339897

Minneskort för kopiering och sparande av program som passar kopplingsur, artikelnr 1339895.

Modell/Utförande: Memory stick



Ljussensor

Artikelnr: 1339896

Passar kopplingsur, artikelnr 1339895.

Utanpåliggande givare IP65 till a-collection kopplingsur. Ljussensorn avläser belysningsstyrkan utomhus och ansluten till ett kopplingsur kan man styra utgången på kopplingsuret. Används oftast till att styra utomhusbelysning. Lämplig ledararea 0,75-2,5mm² med en diameter på 4-8mm.

Modell/Utförande: Ljussensor

Bredd: 28 mm
Djup: 48 mm
Höjd: 56 mm



ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris